

Цифровой карманный мультиметр



Общее описание

Цифровой карманный мультиметр (Pocket Digital Multimeter) — это компактное устройство, предназначенное для измерения различных электрических параметров, включая напряжение, ток, сопротивление, а также для проверки диодов, транзисторов и целостности проводки. Мультиметр оснащён большим LCD-дисплеем с подсветкой, функцией удержания данных и защитным корпусом из ПВХ, что делает его удобным и надёжным инструментом для профессионального и бытового использования.

Особенности:

- **Широкий диапазон измерений:** Возможность измерения переменного и постоянного напряжения, постоянного тока, сопротивления, а также проверки диодов и транзисторов.
- **Тестирование транзисторов:** Функция hFE -тестирования для определения коэффициента усиления транзисторов.
- **Проверка проводки:** Функция прозвонки для тестирования целостности проводов.
- **Интуитивный интерфейс:** Большой подсвечиваемый LCD-дисплей с чёткими показаниями.
- **Прочный корпус:** Чехол из ПВХ для защиты от повреждений и удобной транспортировки.
- **Энергосбережение:** Автоматическое отключение для увеличения срока службы батареи.
- **Компактность:** Лёгкий и портативный дизайн, который идеально подходит для полевых работ.
- **Соответствие стандартам:** Удовлетворяет требованиям IEC 61010-1 CAT.II 600V.

Технические характеристики:

Диапазон напряжения (DC)	200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V
Диапазон напряжения (AC)	2–600 В
DC ток	200 μ A / 2 mA / 20 mA / 200 mA / 10 A
Сопротивление	200 Ω / 2 k Ω / 20 k Ω / 200 k Ω / 2 M Ω
Тип батареи	9V
Дополнительные функции	Тестирование целостности проводки, проверка диодов, hFE тестирование транзисторов